

Veritas 8

CONTROL TOTAL



La central de alarmas *Veritas 8* de Texecom ha sido diseñada para facilitar al máximo tanto su instalación como su uso, al mismo tiempo que proporciona características incomparables a un precio muy competitivo.

Las excelentes características incluyen:

- ✓ **8 ZONAS TOTALMENTE PROGRAMABLES MAS ANTISABOTAJE**
- ✓ **TECLADO REMOTO RETROILUMINADO**
- ✓ **RAPIDA RESPUESTA TEMPORAL DEL TECLADO**
- ✓ **FUNCION PARA CONECTAR HASTA SEIS TECLADOS REMOTOS**
- ✓ **CODIGO DE INGENIERO PROTEGIDO**
- ✓ **FUNCION DE CAMPANILLAS**
- ✓ **FUNCION DE CONEXION PARCIAL**
- ✓ **FUNCION DE CONEXION DE ULTIMA SALIDA**

ESPECIFICACIONES

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Consumo de Corriente

Corriente en reposo <100mA

Corriente en alarma <500mA

Voltaje de Carga de la Batería 13.7Vcc $\pm$ 0.15V

Fusibles:

Corriente 220Vac T100mA, 20mm*

Corriente 120Vac/110Vac T250mA, 20mm*

Batería (F1) F1A, 20mm*

Auxiliar (F2) F1A, 20mm*

Tensión de Saturación de la Sirena

<1.0Vcc at 1.6A

Tensión de Saturación de la Luz Estroboscópica

<1.0Vcc at 1.6A

SW + Salida de Ve

0Vcc via 100 Ω No Activado

13.7Vcc via resistencia 1k Ω Activado

Altavoz Interno (50mm 16 Ω)

Volumen de bajo nivel ajustable

$\geq$ 90dB a 1m volumen de alto nivel

Altavoces Suplementarios Capacidad mínima 4 Ω

Umbral de Salida Positivos (Zonas 1-8)

Mínima resistencia abierta 70k Ω

Máxima resistencia cerrada 10k Ω

Umbral de Salida Negativos (Antisabotaje)

Mínima resistencia abierta 110k Ω

Máxima resistencia cerrada 20k Ω

Tiempo de Respuesta del Circuito

Mínimo 200ms

Máximo 800ms

ALIMENTACION DE CORRIENTE

Tensión de la Red 220Vca +6% -10%

Salida Total de Corriente 1Acc a 220/120/110Vca

Regulación <8%

Ondulación <200mVRMS

CARACTERISTICAS AMBIENTALES

Temperatura de Funcionamiento -10°C a 45°C

Temperatura de Almacenaje -20°C a 60°C

Humedad Máxima 95% sin condensación

CARACTERISTICAS FISICAS

Dimensiones 282mm x 225mm x 80mm

Capacidad de la Batería Recargable 1.2 a 7Ah

NORMAS EUROPEAS

Conforme a las Directivas de Bajo Voltaje (LVD) 73/23/EEC y de Compatibilidad Electromagnética (EMC) 89/336/EEC de la Unión Europea (UE).

*Cambiar un fusible de un calibre superior resulta peligroso y anulará la garantía.



La Veritas R8 tiene la función para conectar hasta seis teclados remotos Veritas.

Veritas 8

© 1994 - 1997 Texecom Ltd



Certificate Number: FM 35285



V8SP3